

# TECLADO BLUETOOTH e FOLIO CASE

## MANUAL DO UTILIZADOR

### ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

1. Interface Bluetooth 3.0
2. Distância de operação de até 10m
3. Sistema de modulação GFSK
4. Tensão de operação: 3.0 - 4.2V
5. Corrente de operação: < 2.5mA
6. Corrente em modo de pausa: < 0.3mA
7. Corrente em modo de repouso: < 40uA
8. Corrente em carregamento: > 200mA
9. Tempo em modo de pausa: > 100 dias
10. Tempo de carregamento: 4-5 horas
11. Capacidade da bateria: 200mA
12. Tempo em funcionamento activo: 100 horas
13. Vida útil da bateria de Lítio: 3 anos
14. Força da chave: 80+/-10g
15. Vida útil da chave: 5 milhões de cursos
16. Temperatura de operação: -10 -/+ 55°C

### PRIMEIROS PASSOS

#### 1. Botão



Interruptor de alimentação: deslize o interruptor para a esquerda ou para a direita para ligar ou desligar o teclado.



Botão Conectar: prima quando estiver pronto para conectar ao seu tablet.

#### 2. Indicadores



Power

Indicador de alimentação: a luz fica ligada durante cerca de 4 segundos e, em seguida, apaga-se.



Indicador de conexão Bluetooth: Ao pressionar o botão Conectar a luz começa a piscar. Isto significa que o teclado está pronto para ser conectado ao seu tablet.



CAPS

Indicador CAPS: acende-se quando estiver a usar letras maiúsculas, desliga-se quando estiver a usar letras minúsculas.



Charge

Indicador de carregamento: permanece ligado durante o processo de carregamento.

## AVISO

- \* Recomendamos que desligue o teclado se não o utilizar durante um longo período de tempo.
- \* Recomendamos que apenas carregue o teclado quando o indicador de alimentação começar a piscar. Tempo de carregamento ideal: pelo menos duas horas.

## POUPANÇA DE ENERGIA: MODO DE REPOUSO

Após 15 minutos inactivo, o teclado entra em modo de repouso e o indicador de alimentação apaga-se. Limite-se a pressionar qualquer tecla e a esperar três segundos para reactivar o teclado.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Certifique-se de que ligou correctamente o teclado (o indicador de alimentação deve estar aceso)
2. Certifique-se de que o teclado está dentro da distância de operação (10 metros)
3. Verifique se a bateria está bem carregada
4. Verifique no seu tablet se o Bluetooth está ligado e devidamente conectado
5. Pressione o botão Conectar, confira o estado do Bluetooth

## LIMPEZA

Pode limpar o teclado com água, álcool e desinfectante à base de álcool.

## **CARREGAMENTO**

Quando a bateria está fraca, o indicador de alimentação começa a piscar. Isso significa que é altura de recarregar a bateria.

1. Conecte o cabo USB ao teclado
2. Ligue o cabo ao adaptador de alimentação ou à interface USB do seu computador
3. O indicador de carregamento permanece ligado durante o processo de carregamento. O indicador apaga-se assim que a bateria estiver completamente carregada

## **COMO CONECTAR**

1. Coloque o interruptor de alimentação na posição "ON" e o indicador de alimentação brilha durante 4 segundos
2. Pressione o botão Conectar, o indicador de Bluetooth acende-se quando estiver pronto para fazer a conexão
3. Active o Bluetooth nas definições do seu tablet. Se for pedido um PIN, experimente digitar 1914 e pressione "Enter"